

Trodat 4912 Typo সীল — ইউজার ম্যানুয়াল

Sep 28, 2026 · @Md. Al Mamun

পরিচিতি ও মূল বৈশিষ্ট্য

Trodat 4912 Typo (Printy Typomatic) একটি সেলফ-ইংকিং "নিজে বানান" (DIY) সীল। সাথে দেওয়া রাবারের অক্ষর চিমটা দিয়ে বসিয়ে নিজের লেখা তৈরি করা যায়, আর যতবার ইচ্ছা লেখা বদলানো যায়। ঠিকানা, ফোন নম্বর, নাম বা "PAID", "RECEIVED" জাতীয় লেখা বানাতে এটি উপযোগী।

বৈশিষ্ট্য	বিবরণ
ছাপের মাপ	প্রায় 47 × 18 মিমি
সর্বোচ্চ লাইন	4 লাইন
অক্ষরের মাপ	3 মিমি ও 4 মিমি (দুটি সেট)
প্রতি লাইনে অক্ষর	3 মিমি সেটে প্রায় 21টি, 4 মিমি সেটে প্রায় 17টি
অক্ষর সংখ্যা	3 মিমি সেটে 336টি, 4 মিমি সেটে 288টি
ধরন	সেলফ-ইংকিং, শুধু লেখা (টেক্সট)
কালি প্যাড	স্ট্যান্ডার্ড কালো; বদলি প্যাড 6/4912 (নীল, লাল, সবুজ, বেগুনি পাওয়া যায়)
কালি	পানিভিত্তিক স্ট্যাম্প কালি

বিক্রেতাভেদে মাপ 45 × 17 মিমি লেখা থাকতে পারে; দুটোই একই মডেলের ছাপের জায়গা বোঝায়। সূত্র: [stamps4u](#), [Rubber Stamp Champ](#)।

বাক্সে যা যা থাকে

প্যাকেট খুলে নিচের জিনিসগুলো মিলিয়ে নিন:

- ☐ Trodat Printy 4912 সেলফ-ইংকিং সীল (ভেতরে কালো কালি প্যাড লাগানো)
- ☐ 3 মিমি অক্ষরের ঐ (ইংরেজি বড় হাতের অক্ষর, সংখ্যা ও চিহ্ন)
- ☐ 4 মিমি অক্ষরের ঐ
- ☐ প্লাস্টিকের চিমটা (টুইজার)
- ☐ কিছু প্যাকেটে একটি অতিরিক্ত/বদলি কালি প্যাড

বিক্রেতা বা দেশভেদে বাক্সের জিনিস সামান্য ভিন্ন হতে পারে।

সীলের অংশসমূহ চেনা

অংশ	কোথায়	কাজ
হাতল (গ্রিপ)	উপরের অংশ	চেপে ধরে ছাপ দেওয়ার জায়গা
ফ্রেম / বডি	হাতলের নিচের খোলস	ভেতরের ঘূর্ণায়মান ব্যবস্থা ধরে রাখে
কালি প্যাড	বডির ভেতরে, উপরের দিকে	প্রতিবার ঘুরে আসার সময় অক্ষরে কালি লাগায়
টেক্সট প্লেট (খাঁজকাটা রাবার)	একদম নিচে, বিশ্রাম অবস্থায় উপরমুখী	এর খাঁজে অক্ষর বসানো হয়
সাইড লক বোতাম	বডির দুই পাশে	সীল চাপা অবস্থায় আটকে রাখে, যাতে টেক্সট প্লেট নিচের দিকে খোলা থাকে
স্বচ্ছ ভিত্তি (বেস)	নিচের অংশ	কাগজে সঠিক জায়গায় বসাতে সাহায্য করে

সীলটি বিশ্রামে থাকলে টেক্সট প্লেট কালি প্যাডে লেগে থাকে। চাপ দিলে প্লেটটি ঘুরে নিচে নেমে কাগজে ছাপ দেয়।

লেখা সাজানো (টাইপ সেটিং) — ধাপে ধাপে

শুরুর আগে কাগজে লেখাটি লিখে নিন এবং প্রতি লাইনের অক্ষর গুনে নিন। 3 মিমি অক্ষরে প্রতি লাইনে প্রায় 21টি, 4 মিমি অক্ষরে প্রায় 17টি অক্ষর (ফাঁকা জায়গাসহ) ধরে।

- সীল লক করুন:** সীলটি টেবিলে রেখে হাতল পুরোপুরি নিচে চাপুন। চাপা অবস্থায় দুই পাশের লক বোতাম ভেতরে ঠেলে দিন। এখন হাতল ছাড়লেও সীল নিচে আটকে থাকবে।
- টেক্সট প্লেট বের করুন:** সীলটি উল্টে ধরুন। নিচে খাঁজকাটা রাবারের টেক্সট প্লেট দেখা যাবে। প্রয়োজনে চিমটা দিয়ে আগের পুরোনো অক্ষর তুলে ফেলুন।
- অক্ষরের মাপ বাছুন:** সব লাইনে একই মাপ, অথবা শিরোনামে 4 মিমি ও বাকি লাইনে 3 মিমি ব্যবহার করতে পারেন।
- উল্টো করে বসান:** ছাপ আয়নার প্রতিবিম্বের মতো হয়। তাই সীল উল্টো করে ধরা অবস্থায় প্রতিটি লাইন ডান থেকে বামে সাজান, আর অক্ষরের মুখ (উঁচু রাবার) বাইরের দিকে রাখুন।
- চিমটা দিয়ে চাপুন:** প্রতিটি অক্ষরের নিচের খাঁজ টেক্সট প্লেটের খাঁজে বসিয়ে হালকা চেপে দিন, যাতে সব অক্ষর সমান উচ্চতায় থাকে।
- মাঝখানে আনুন:** লাইনের দুই পাশে সমান ফাঁকা রেখে লেখা মাঝে আনুন। শব্দের মাঝে একটি ফাঁকা খাঁজ রাখুন।
- পরীক্ষা করুন:** লক বোতাম ছাড়াতে হাতল একটু নিচে চাপুন; লক খুলে যাবে। এরপর একটি বাজে কাগজে কয়েকবার ছাপ দিয়ে বানান, সোজা লাইন ও ফাঁকা জায়গা মিলিয়ে নিন।
- ঠিক করুন:** ভুল থাকলে আবার লক করে চিমটা দিয়ে শুধু ওই অক্ষর বদলান।

অব্যবহৃত অক্ষর ত্রৈতে নির্দিষ্ট ঘরে ফিরিয়ে রাখুন, নইলে পরে খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়। বক্সের অক্ষর ইংরেজি; বাংলা অক্ষর এই সেটে থাকে না।

সীল ব্যবহার করে ছাপ দেওয়া

1. কাগজটি শক্ত, সমতল জায়গায় রাখুন।
2. স্বচ্ছ ভিত্তি দেখে সীল সঠিক জায়গায় বসান।
3. হাতল সোজা নিচে পুরোপুরি চাপুন; কাত করবেন না।
4. এক মুহূর্ত ধরে রাখুন, তারপর সোজা উপরে তুলুন।
5. ছাপ শুকানোর জন্য কয়েক সেকেন্ড সময় দিন, হাত বুলাবেন না।

মসৃণ ও চকচকে কাগজ, প্লাস্টিক বা ধাতুতে এর পানিভিত্তিক কালি ভালো বসে না এবং লেপ্টে যেতে পারে। সাধারণ অফিস কাগজ, খাম ও কার্ডবোর্ডে সবচেয়ে ভালো ফল পাবেন।

কালি প্যাড বদলানো ও কালি ভরা

ছাপ হালকা বা অসমান হয়ে এলে প্রথমে প্যাডে কালি ভরুন; প্যাড শুকিয়ে শক্ত বা ছিঁড়ে গেলে নতুন 6/4912 প্যাড লাগান।

প্যাড বের করা

1. হাতল অঙ্গ নিচে চাপুন, যতক্ষণ না প্যাডটি সামনে থেকে বের করার মতো অবস্থানে আসে।
2. প্যাডের সামনের খাঁজ ধরে সোজা বাইরে টেনে বের করুন।
3. নতুন বা কালি ভরা প্যাড একই পথে ভেতরে ঠেলে দিন, যতক্ষণ না "ক্লিক" করে আটকে যায়।

কালি ভরা (রিইংকিং)

1. প্যাডটি বের করে কাগজের উপর রাখুন।
2. প্যাডের একই রঙের পানিভিত্তিক স্ট্যাম্প কালি (যেমন Trodat 7011) 3–5 ফোঁটা সমানভাবে ছড়িয়ে দিন।
3. কালি পুরোপুরি শোষিত হওয়া পর্যন্ত কয়েক মিনিট অপেক্ষা করুন।
4. প্যাড আবার ভেতরে বসিয়ে বাজে কাগজে কয়েকবার ছাপ দিন।

বেশি কালি দিলে ছাপ লেপ্টে যায় ও কালি গড়িয়ে পড়ে। ভিন্ন রঙের কালি মেশাবেন না।

পরিষ্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ

- সীল লক করে অক্ষরের মুখে জমে থাকা কাগজের আঁশ বা ময়লা শুকনো নরম ব্রাশ বা কাপড় দিয়ে মুছুন।
- অক্ষর খুলে রাখার আগে হালকা ভেজা কাপড়ে কালি মুছে শুকিয়ে ত্রৈতে রাখুন।
- অ্যালকোহল, থিনার বা কড়া রাসায়নিক দেবেন না; রাবার নষ্ট হয়।
- ব্যবহারের পর সীল বিশ্রাম অবস্থায় (চাপ ছাড়া) রাখুন, যাতে প্যাড শুকিয়ে না যায়।
- সরাসরি রোদ ও গরম জায়গা থেকে দূরে, শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।
- অতিরিক্ত অক্ষরের ত্রৈ ঢাকনা দিয়ে বন্ধ রাখুন, যাতে ধুলো না জমে ও অক্ষর না হারায়।

সাধারণ সমস্যা ও সমাধান

সমস্যা	সম্ভাব্য কারণ	সমাধান
ছাপ হালকা বা ফ্যাকাশে	প্যাডে কালি কম	3–5 ফোঁটা কালি ভরুন বা প্যাড বদলান
কিছু অক্ষর ছাপে আসে না	অক্ষর পুরো বসেনি, নিচু হয়ে আছে	চিমটা দিয়ে অক্ষরটি খাঁজে আবার চেপে বসান
লেখা উল্টো আসছে	অক্ষর ভুল দিকে সাজানো	লাইন ডান থেকে বামে আবার সাজান
লাইন বাঁকা	অক্ষর ভিন্ন খাঁজে বা আলগা	একই সারির খাঁজে সব অক্ষর মিলিয়ে বসান
ছাপ লেপ্টে যায়	বেশি কালি বা চকচকে কাগজ	বাজে কাগজে কয়েকবার ছাপ দিয়ে বাড়তি কালি কমান; সাধারণ কাগজ ব্যবহার করুন
ছাপে ময়লা দাগ	অক্ষরে আঁশ বা ধুলো	অক্ষরের মুখ পরিষ্কার করুন
সীল নিচে আটকে থাকে	লক বোতাম চালু	হাতল একটু চেপে লক ছাড়িয়ে দিন
প্যাড বের হয় না	হাতল সঠিক উচ্চতায় নেই	হাতল অল্প অল্প চেপে দেখুন কোথায় প্যাড ছাড় পায়

সতর্কতা ও টিপস

- কালি চোখে বা মুখে গেলে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন; কাপড়ে লাগলে দ্রুত ধুয়ে দিন।
- ছোট অক্ষর ও চিমটা শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন; গিলে ফেলার ঝুঁকি আছে।
- দাপ্তরিক কাগজে ব্যবহারের আগে সবসময় বাজে কাগজে পরীক্ষামূলক ছাপ দিন।
- বার বার ব্যবহৃত লেখার (যেমন অফিসের ঠিকানা) একটি ছবি তুলে রাখুন, পরে একই বিন্যাস সহজে আবার সাজাতে পারবেন।
- দীর্ঘদিন ব্যবহার না করলে প্যাড শুকিয়ে যায়; ব্যবহারের আগে কালি ভরে নিন।
- বদলি প্যাডের কোড 6/4912 উল্লেখ করে কিনুন, অন্য মডেলের প্যাড ঠিকমতো বসবে না।

সূত্র

- [stamps4u — Trodat Printy 4.0 Typo 4912](#)
- [Rubber Stamp Champ — Trodat 4912 DIY Typomatic Stamp Set](#)
- [Custom Stamps Online — Printy 4 Typo 4912](#)
- [Stamp Lab — Trodat Printy 4912 Typo DIY Stamp](#)